



## Wholehog v3.2.2 リリースノート

Ver.3.2.2(3337) 2011 年 10 月 24 日リリース  
Wholehog3,Hog3PC,Road Hog Full Boar,Hog iPC,Road Hog

Ver.3.2.2 b3337 は、Wholehog3,Hog3PC,Road Hog Full Boar,Hog iPC,Road Hog 対応のバグ修正と機能向上の為にソフトウェアアップデートです。

### インストールの注意事項

Wholehog3 コンソールを Ver.3.2.2 にアップグレードする時は、必ずフルリストアして下さい。  
他のコンソール(RoadHog,Hog iPC、FullBoar)に対して、Ver.3.2.2 の MSI インストーラーファイルは、Ver.3.2.0 以降からアップデートする為のプログラムです。Ver.3.1.9 以前のシステムからアップデートするには、必ず Ver.3.2.0 以降のフルリストアプログラム(XPeImage File)でフルシステムリストアする必要があります。(Partial Restore では、システムが誤動作します。)

**注意：V.3.2.2 にアップグレードする時、全ての DP8000 は、“Net Boot”でフルリストアされるので、全ての Dp8000 の Net とポートの番号は、リセットされます。**

### Show File の互換性の注意事項

Ver.3.2.2 で作成された ShowFile は、機能向上の為に Ver.3.1.8 より古いバージョンのシステムでは、読み込む事が出来ません。場合によっては、v3.1.9 または v3.1.8 のシステム上に showfile をロードする事が必要に成ります。

### パフォーマンスの向上

Version3.2.2 は、一度に沢山の器具を操作する時のエンコーダーホイールツールバー値のスクリーン上への表示速度が向上しました。

### ショーサーバーとクライアントの改善

ネットワーク内のプライマリサーバーコンソールの電源が切れたか、致命的なサーバーエラーが生じた場合は、セカンダリフェイルオーバーの断絶コンソールはネットワーク上に存在しない場合でも、ソフトウェアのバージョン 3.2.2 では、show に接続されているすべてのクライアント・コンソールと DPS はオンラインでアクティブなままになります。このような状況が起きる時、アクティブなショーサーバーコンソールがネットワーク上に無いことをクライアントコンソールにポップアップメッセージで表示します。この状態で、新しいショーのデータは、show ファイルに記録できませんが、既存のショーのデータ

は、再生することができます。注意：プライマリサーバコンソールが意図的にログオフし、ネットワーク上の他のサーバのコンソールが存在しないされている場合、接続されているすべての DPS と、クライアントコンソールは、自動的にログオフされます。

## 新しい機能 (MIDI ボタン)

open キーを押しているときに、新しい"MIDI"ボタンが右下の画面のツールバーに追加されました。このボタンを押すと、受信と発信のミディショーコントロールメッセージと同様に受信した MIDI ノートが表示され、専用の MIDI ビューアを開きます。注意：MIDI タイムコードメッセージがこのウィンドウに表示されません。

## Wholehog v3.2.2 (Build 3337) バグフィックス

Bug #15370 X-ウィングバックライトは、最初にバックライトのタイムアウトに混乱してしまう

Bug #15375 エンコーダーを調整する時 0%~400%に長さがワーピングする

Bug #15377 器具数が 150 を超えるとエンコーダーホイールの描画性能が悪くなる

Bug #15408 Linux は、時々USB スティックに不良バックアップを作成する

Feature #15447 Midi ビューワーウインドウの追加 (MSC と Midi Note)

Bug #15450 新しい LTC/MIDI コンボ Widget のサポート

Bug #15492 HogNet アダプタは、いくつかの H3 コンソールで接続の問題を引き起こす

Bug #15500 クローン DP8K とパッチの競合が存在するサーバのクラッシュ (All Show)

Bug #15505 Mount Count は、Set されない (ファイルシステムチェック)

Bug #15510 シーンを再生し、次ページを押すと再生/デスクトップクのラッシュ

Bug #15511 ATI FirePro 2270 ビデオカードのサポート (Road Hog)

Bug #15525 シングルコンソールシステム上でたまたまサーバを見失う

Bug #15535 HOA Test Show File のシングルライブラリーをマージすると DP8000 がクラッシュする。